

Funkeausbildung 4m - Band

Meldungen an die Leitstelle
während eines Einsatzes

Meldung bei der Leitstelle nach Alarmierung

- Funkgerät einschalten
(Kanal 467 **G**egensprechen **U**nterband)
- Leitstelle benötigt Rückmeldung als Bestätigung, daß der Alarm angekommen ist
- Einsatzort und Einsatzart ggf. wiederholen lassen

Beispiel

“Hier Leitstelle Würzburg – Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Schwebenried - Einsatzort Altbessingen - Hauptstraße 1 - dort Wohnungsbrand”

“Leitstelle Würzburg von Florian Schwebenried 46/1 - kommen”

“Hier Leitstelle Würzburg - kommen”

“Alarm ist angekommen - wir rücken aus - kommen”

“Verstanden - Ende”

ggf. “Alarm ist angekommen - bitte wiederholen Sie Einsatzort und Einsatzart - kommen”

Ausrücken der Einsatzfahrzeuge mit Stärkemeldung (Abmeldung)

- Damit die Leitstelle weiß zu welcher Uhrzeit und in welcher Mannschaftsstärke die Feuerwehr ausrückt
- Dient dem Grp-Führer nochmals zur Überprüfung des Einsatzortes

Beispiel

**“Leitstelle Würzburg von Florian Schwebenried 46/1 -
kommen”**

“Hier Leitstelle Würzburg - kommen”

**“Florian Schwebenried 46/1 und 14/1 - zum
Wohnungsbrand in Altbessingen - mit Stärke 1/5 und 1/8
unterwegs”**

“Verstanden - Ende”

Ankunft an der Einsatzstelle (Eintreffmeldung)

- Dient zur Überprüfung der Funkverbindung am Endgültigen Aufstellungsort des Fahrzeugs
- Leitstelle benötigt Bestätigung, daß die Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen ist (Hilfsfrist).

Beispiel

**“Leitstelle Würzburg von Florian Schwebenried 46/1-
kommen”**

“Hier Leitstelle Würzburg - kommen”

**“Florian Schwebenried 46/1 und 14/1 sind am Einsatzort -
Altbessingen - Hauptstraße 1 - eingetroffen”**

“Verstanden - Ende”

Lagemeldung(en)

- Der Grp-Führer hat den Führungsvorgang durchlaufen. Jetzt weiß er welche Aufgaben auf ihn und seine Gruppe zukommen. Er muß jetzt entscheiden, ob seine Gruppe und er den Einsatzauftrag mit den vorhandenen Mitteln durchführen kann, oder ob nachgefordert werden muß.
- Dies wiederholt sich, bis der Einsatz beendet ist.
- Die Leitstelle kann sich ein Bild von der Lage machen und eventuell den Grp-Führer unterstützen.

Beispiel für Lagemeldung mit Nachforderung

- Einsatzort
- Einsatzart
- Einsatzhöhe
- Gebäudeausmaß
- Nutzung
- Besondere Gefahr
- Besondere Maßnahme
- Art und Zahl der Rohre
- Art und Zahl der Preßluftatmer
- Nachforderung
- Altbessingen - Hauptstraße 1
- Wohnungsbrand
- im Erdgeschoß
- eines zweigeschossigen
- Wohnhauses
- 2 Personen in Gefahr
- Menschenrettung eingeleitet
- 1 C-Rohr
- 2 Preßluftatmer und 2 Preßluftatmer als Rettungstrupp im Einsatz
- LF16/12, RTW, NEF, Polizei zur Einsatzstelle”

Beispiel

“Leitstelle Würzburg von Florian Schwebenried 46/1 - kommen”

“Hier Leitstelle Würzburg - kommen”

“Altbessingen - Hauptstraße 1 - Wohnungsvollbrand im Erdgeschoß eines zweigeschossigen Wohnhauses - zwei Personen in Gefahr - Menschenrettung eingeleitet - ein C-Rohr, zwei PA-Trp, ein Trp als Rettungstrupp im Einsatz - LF16/12, RTW, NEF und Polizei zur Einsatzstelle - kommen”

“Rettungsdienst, Notarzt und Polizei sind bereits alarmiert - LF wird nachalarmiert - kommen”

“Verstanden Ende”

Einsatzende, Einrücken der Einsatzkräfte (Schlußmeldung)

- Der Leitstelle wird gemeldet, daß der Einsatz beendet ist und sich die Feuerwehr auf dem Rückweg befindet

Beispiel

“Leitstelle Würzburg von Florian Schwebenried 46/1 - kommen”

“Hier Leitstelle Würzburg - kommen”

“Florian Schwebenried 46/1 und 14/1 haben den Einsatz beendet und fahren zurück ins Gerätehaus”

“Verstanden - Ende”

Einsatzbereit zurück im Gerätehaus (Zurückmeldung)

- Leitstelle benötigt Bestätigung, daß die Feuerwehr wieder einsatzbereit im Gerätehaus zurück ist.

Beispiel

“Leitstelle Würzburg von Florian Schwebenried 46/1 - kommen”

“Hier Leitstelle Würzburg - kommen”

“Florian Schwebenried 46/1 und 14/1 einsatzbereit im Gerätehaus zurück - kommen”

“Verstanden - Ende”

Zusammenfassung

- Meldung bei der Leitstelle nach Alarmierung
- Ausrücken Einsatzfahrzeuge mit Stärkemeldung (Abmeldung)
- Ankunft an der Einsatzstelle (Eintreffmeldung)
- Lagemeldung(en)
- Einsatzende, Einrücken der Einsatzkräfte (Schlußmeldung)
- Einsatzbereit zurück im Gerätehaus (Zurückmeldung)

Allgemein

- Meldungen dienen zur Dokumentation des Einsatzes und sind damit die einzige Möglichkeit hinterher die Maßnahmen der Feuerwehr nachzuvollziehen.
- kurz fassen
- nur wirklich wichtige Dinge über Funk besprechen
- Funkdisziplin bewahren
- keine Namen nennen
- Gesprächspartner mit “Sie” anreden
- Quellen: Die Roten Hefte Nr. 10, Schröder, Einsatztaktik für den Gruppenführer, Kohlhammerverlag 1995
Sprechfunker, Lehrstoffblätter für die Ausbildung nach Ziffer 4.3 der Feuerwehr- Dienstvorschrift 2/1 und 2/2, www.feuerwehr.net/unterlagen/